



Printtekening B

Onderstaande onderdelen in de aangegeven volgorde insteken, afknippen en solderen

- | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| () R 8 = 1,2kΩ | bruin | rood | rood | () R12 = 18kΩ | bruin | grijs | oranje |
| () R25 = 56Ω | groen | blauw | zwart | () R14 = 220Ω | rood | rood | bruin |
| () R10 = 220Ω | rood | rood | bruin | () R16 = 33kΩ | oranje | oranje | oranje |
| () R 9 = 220kΩ | rood | rood | geel | () R11 = 2,7kΩ | rood | violet | rood |
| () R22 = 12kΩ | bruin | rood | oranje | () R 5 = 68Ω | blauw | grijs | zwart |
| () R21 = 12kΩ | bruin | rood | oranje | () R 2 = 12kΩ | bruin | rood | oranje |
| () R24 = 6,8kΩ | blauw | grijs | rood | () R 1 = 18kΩ | bruin | grijs | oranje |
| () R23 = 33kΩ | oranje | oranje | oranje | () R 4 = 1MΩ | bruin | zwart | groen |
| () R20 = 6,8kΩ | blauw | grijs | rood | () R15 = 2,7kΩ | rood | violet | rood |
| () R19 = 6,8kΩ | blauw | grijs | rood | () L 1 = 10 uH | smoorspoel | | |
| () R17 = 6,8kΩ | blauw | grijs | rood | () C19 = 2,2 uF | (let op de plus) | | |
| () R18 = 56Ω | groen | blauw | zwart | () C10 = 2,2 uF | (let op de plus) | | |
| () R 3 = 33kΩ | oranje | oranje | oranje | () D 1 = 1N4148 | (ring onder) | | |
| () R 6 = 33kΩ | oranje | oranje | oranje | () C 4 = 2,2 uF | (let op de plus) | | |
| () R 7 = 1,2kΩ | bruin | rood | rood | () D 2 = 1N4148 | (ring onder) | | |
| () R13 = 1,2kΩ | bruin | rood | rood | () C16 = 47 uF | (let op de plus) | | |
| | | | | () C17 = 47 uF | (let op de plus) | | |